

## מכשיר תקשורת לווינית Inmarsat IsatPhone Pro – הוראות הפעלה מקוצרות



ראשית נבהיר כי לא מדובר בטלפון סלולארי.

על מנת להשתמש במכשיר יש להכיר את הוראות ההפעלה וכן מספר עקרונות כלליים:

- על מנת שתתקיים תקשורת המכשיר חייב להיות חשוף לשמיים פתוחים, הרחק ככל הניתן מהפרעות (כגון בניינים גבוהים, עצים גדולים, גג מכונית).

כמו כן, יש להפנותו לכיוון קו המשווה (כלומר לכיוון דרום בהימצאך בחצי כדה"א הצפוני, ולהיפך).

- יש לקחת בחשבון שבתקשורת לווינית זמני התגובה איטיים יותר ממה שמוכר לנו מתקשורת סלולארית.
- המכשיר מופעל ע"י סוללה פנימית. יש להטעינה עם המטען שמסופק עם המכשיר.
- אין לשנות את הגדרות המכשיר – שינויים כאלו עלולים להשפיע על ביצועי הטלפון ואף לחסום שירותים מסוימים.

### הדלקה וכיבוי

#### סמלים בשורת הסטאטוס

- גרף קליטה
- IsatPhone שם המוצר
- Inmarsat רשת
- 05:56 שעה
- סוללה
- התראה פעילה
- הודעה קולית חדשה
- הודעה חדשה
- פרופיל קול (רגיל)



1. לחיצה ארוכה על לחצן ההדלקה/כיבוי.

2. פתח וסובב את האנטנה כלפי מעלה.

על המסך יופיע "Searching Satellite" ובשורת הסטאטוס, בפינה השמאלית העליונה, יוצג גרף המציין את עוצמת הקליטה של הלוויין. המתן להופעת מינימום 3 קווים.

3. יש להמתין להופעת ההודעה "Ready for Service" במסך. בד"כ פעולה זו נמשכת פחות משתי דקות.

- אם נראה שאין קליטה, קרא הנחיות תחת הכותרת "תפעול תקלות" בסוף ההוראות.



**כיבוי:** כמו הדלקה: לחיצה ארוכה על לחצן ההדלקה/כיבוי

## תקשורת יוצאת

### חיוג מהטלפון

חייג את המספר המלא בפורמט "+97221234567" ולחץ על לחצן החיוג הירוק. המתן כדקה להקמת קשר. בסיום השיחה לחץ על לחצן הניתוק האדום.

### שליחת הודעת SMS או דוא"ל מהטלפון

עבור שליחת sms: Menu → Messaging → New Message → Text Message  
עבור שליחת הודעת דוא"ל: Menu → Messaging → New Message → email  
הכנסת הנמענים: כתובת דוא"ל עבור מייל ומספר טלפון בפורמט "+972541234567" עבור מסרון sms.  
בחרו ב-Options ואז ב-Send. יופיע סימן של מעטפה וחץ.  
יש להמתין עד לקבלת הודעה "Message Sent Successfully".  
- לא ניתן לשלוח סמס לטלפון נייד אשר חסום לקבלת פרסומות.

### שליחת מיקומך למערכת המיפוי ב"יומן מסע"

בחר: Menu → GPS position  
המכשיר יפעיל את יישום ה-GPS ויפיע מסך עם נתוני מיקום האחרונים.  
בחר: Options → Send GPS location → New → email → SmallWorld OK

# S.O.S

### משלוח הודעת מצוקה S.O.S

**חשוב!** השתמשו בהודעת מצוקה רק במקרי חירום אמיתיים – אין לבדוק או לבחון בסימולציה את לחצן ה-S.O.S.  
לחצו בו זמנית על \* ו- # .  
יש להמתין עד לקבלת הודעה "Message Sent Successfully".  
הודעת המצוקה תישלח לאנשי קשר בחירום שהוגדרו במערכת "יומן מסע", וכן ל"עולם קטן" לצורך בקרה.

## תקשורת נכנסת

### חיג מטלפון רגיל אל IsatPhone

מטלפון קווי - מחייגים את מספר הטלפון בפורמט 0087077XXXXXXX

מטלפון נייד- מחייגים את מספר הטלפון בפורמט +87077XXXXXXX

במידה וחברת הטלפון הבינלאומית שאתה עובד אתה לא מתקשרת לטלפונים לוויינים חייג "014" במקום "00" ובמקום "+".

יש לוודא שהשרות פתוח בחברת הטלפונים דרכה מחייגים.

### שליחת מסרון אל IsatPhone

שליחת מסרון אל הטלפון נעשית כמו לכל טלפון אחר. כלומר יש לשלוח הודעת sms רגילה (למספר בפורמט (+87077XXXXXXX).


- כתבו באותיות אנגליות בלבד. מקסימום תווים להודעה, כולל רווחים, הוא 160 סימנים.

מחקו הודעות נכנסות מייד אחרי הקריאה. מקום אחסון הודעות בטלפון מוגבל.

## תפעול תקלות

### • אין קליטה:

#### אינדיקציה:

- מופיע הסמל  , שמעיד שצריך להשיג מיקום GPS חדש
- מופיעה ההודעה "Searching Satellite" למשך זמן רב
- מופיע רק קו אחד או אף קו בכלל בגרף הקליטה בשורת הסטאטוס, בפינה השמאלית העליונה במסך

#### הנחיות:

- ודאו שהאנטנה פתוחה ככל שניתן.
- נסו לשפר מיקומכם למקום המאפשר ראייה טובה לכיוון קו המשווה, והקפידו על חשיפה מקסימאלית לשמיים פתוחים- נסו להתרחק ממבנים גדולים, עצים, או מהסתרות טופוגרפיות.

### • אם המכשיר "נתקע":

נתקו את הסוללה והחזירו אותה למקום. פותחים את בית הסוללה ע"י רבע סיבוב של הבורג בגב המכשיר.

מוקד עולם קטן 09-9708635

תמיכה טכנית: אלעזר +972528670000 ; גלעד +972507705456